

für die Nutzung eines Session Border Controllers der EWE TEL GmbH

Herzlich willkommen

Schön, dass Sie sich für die Nutzung des Session Border Controllers entschieden haben. Folgende Anleitung dient lediglich als Empfehlung für die manuelle Konfiguration. Jegliche Haftung bleibt ausgeschlossen.

1 Ihre IP-TK-Anlage verfügt über ein EWE Provider Profil

Sollten Sie in Ihrer IP-TK-Anlage das EWE Provider-Profil auswählen können **und** Sie haben die Standard IP-Adresse Ihres AudioCodes Routers nicht geändert, tragen Sie **zusätzlich** nachdem Auswählen des EWE Provider Profils in Ihrer IP-TK-Anlage unter Outbound Proxy die IP-Adresse „192.168.0.1“ ein. Sollte das Eingabefeld **Outbound Proxy** schon mit einer anderen IP-Adresse ausgefüllt sein, löschen Sie bitte die voreingestellte IP-Adresse und tragen Sie die IP-Adresse „192.168.0.1“ ein.

Falls Sie die Standard IP-Adresse Ihres AudioCodes Routers geändert haben, tragen Sie unter **Outbound Proxy** die neue, von Ihnen festgelegte IP-Adresse für den AudioCodes Router ein.

2 Ihre IP-TK-Anlage verfügt über kein EWE Provider Profil

Konfigurieren Sie Ihre IP-TK-Anlage gemäß der EWE SIP-Spezifikation. **Zusätzlich** tragen Sie in das Eingabefeld **Outbound Proxy** die IP-Adresse „192.168.0.1“ ein.

Falls Sie die Standard IP-Adresse Ihres AudioCodes Routers geändert haben, tragen Sie unter **Outbound Proxy** die neue, von Ihnen festgelegte IP-Adresse für den AudioCodes Router ein.

Beispiel:

Zugangsdaten	
Benutzername	<input type="text" value="494418030"/>
Kennwort	<input type="text" value="123ABC"/>
Registrar	<input type="text" value="siptrunk3.voice.ewetel.de"/>
Outbound Proxy	<input type="text" value="192.168.0.1"/>

Hinweis: Die Darstellung der Eingabefelder in Ihrer IP-TK-Anlage kann von unserem Beispiel stark abweichen.

In der Übersicht können Sie Ihre Konfiguration nochmal prüfen.

Beispiel:

Status SIP-Provider		
Account (Rufnummer)	Host/Domain	Status
494418030	192.168.0.1 / ext-siptrunk3.voice.ewetel.de	Registered
<input type="button" value="Aktualisieren"/>	<input type="button" value="Re-Registrieren"/>	<input type="button" value="Restart"/>
<input type="button" value="←"/>		

Hinweis: Die Darstellung der Übersicht in Ihrer IP-TK-Anlage kann von unserem Beispiel stark abweichen.